



CODICI	THA.212.A0A.P66	THA.212.A0A.P67	THA.212.B0A
Entrate cavi: <i>Parete a sfondamento</i>	A 2 x M16 B 1 x M20 C 2 x M16 D -	A 2 x M16 B 1 x M20 C 2 x M16 D -	A 2 x M16 B 1 x M20 C 2 x M16 D 1 x M20
Dimensioni	72mm x 75mm x 57mm	72mm x 75mm x 57mm	72mm x 75mm x 57mm
Coppia di serraggio viti su coperchio	-	0.5Nm	-
Grado IP	IP66	IP67	IP66* *Garantito con la corretta installazione degli accessori per il foro M20 sul coperchio.
Materiali connettori / guarnizioni	PC/ABS UL94V0	PC/ABS UL94V0	PC/ABS UL94V0
Temperatura ambientale min.- max.	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
Grado di protezione IK	IK08 (Temperatura ambiente +25°C)	IK08 (Temperatura ambiente +25°C)	IK08 (Temperatura ambiente +25°C)

NOTE DI SICUREZZA

- Scollegare la rete elettrica prima di iniziare il montaggio.
- Per evitare che polvere e umidità/acqua compromettano il funzionamento del prodotto, è consigliabile l'utilizzo dei tappi di protezione quando i connettori non sono collegati (visita www.techno.it per maggiori informazioni).

ATTENZIONE

Il connettore è dotato di parti sotto tensione!

Il connettore è prodotto nel rispetto delle normative elettriche e di sicurezza. È responsabilità di chi lo monta e lo installa rispettare i requisiti in materia di sicurezza dell'impianto e garantirsi le adeguate protezioni dalle parti sotto tensione.

NOTE

Prima del montaggio e installazione leggere con attenzione le istruzioni di montaggio! Il corretto funzionamento del prodotto è garantito solo se queste istruzioni di montaggio vengono lette e applicate con attenzione.



Scansiona il codice QR per maggiori informazioni.

Techno s.r.l.

Via Bancora e Rimoldi, 27 I 22070 Guanzate (CO), Italia I Tel. +39 031 976445 I fax +39 031 976680
customer@techno.it I www.techno.it

ILLUSTRAZIONI DI MONTAGGIO




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6



FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11a




FIG. 11b




FIG. 12a




FIG. 12b

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FIG. 1

- La scatola viene fornita provvista di base, guarnizione, coperchio, cinturino di sicurezza e viti* (THA.212.A0A.P67*)
- Dimensioni esterne (B x L x A): 72mm x 75mm x 57mm

FIG. 2

- Sono disponibili tre versioni: THA.212.A0A.P66, THA.212.A0A.P67 e THA.212.B0A.
- Le versioni THA.212.A0A.Pxx hanno le pareti con fori pre-configurati con apertura a sfondamento.
- È possibile personalizzare la scatola aprendo i fori secondo le esigenze di installazione. Sono presenti 2 fori M16/PG9 su un lato (A), 1 foro M20 sul lato opposto (B) e 2 fori M16/PG9 sul fondo (C).
- La versione THA.212.B0A oltre ai fori già pre-configurati con apertura a sfondamento viene fornita con un foro M20 sul coperchio già aperto (D).
- Per specifiche di configurazione scaricare L'Annex disponibile sul sito www.techno.it

FIG. 3

- Le scatole THA.212.A0A.P66 e THA.212.B0A vengono fornite senza viti a corredo.
- N.B.: Per la scatola THA.212.B0A il grado di protezione IP66 è garantito se gli accessori utilizzati per il foro M20 posto sul coperchio sono assemblati correttamente.
- La scatola THA.212.A0A.P67 è corredata da 4 viti autofilettanti Cod. 601006202.
- N.B.: Per il serraggio delle viti, si consiglia l'utilizzo di un cacciavite comune disponibile in commercio idoneo per viti combinate dim. 3x25mm ruotando in senso orario (0.5Nm).

FIG. 4

- Per aprire la scatola sarà necessario fletterle leggermente le alette laterali verso l'esterno facendo scorrere la punta a taglio di un cacciavite di uso comune (dim. 3x0.5mm) e contemporaneamente tirare verso l'alto il coperchio.
- Per maggiori dettagli scaricare L'Annex disponibile sul sito www.techno.it

FIG. 5

- Il fissaggio del coperchio alla base avviene tramite un cinturino di sicurezza: è sufficiente fissarlo alle due estremità agganciando i pioli negli appositi alloggi presenti su base e coperchio
- In questo modo si assicura l'antiperibilità del coperchio facilitando così il cablaggio e manutenzione del prodotto.

FIG. 6

- Per procedere all'apertura dei fori su pareti a sfondamento, utilizzare un cacciavite a taglio e seguire la procedura identificata dalle norme di riferimento: **EN60670-1** e **EN60670-22**.

FIG. 7

- Nei fori per filetti M16/PG9, è possibile montare la serie a pannello **TH381** (THB.381.Nxx/Pxx) coppia di serraggio 1.5Nm e i pressacavi **TH450** (THA.450.xxx) coppia di serraggio 2.0Nm.
- Nel caso fosse necessario ottenere un foro precedentemente aperto, è possibile montare il tappo di chiusura (Cod. **60B063100**) coppia di serraggio 1.5Nm.
- Per identificare codici desiderati visita il sito: www.techno.it
- N.B.: I fori presenti sulla scatola consentono l'utilizzo di altri prodotti disponibili in commercio.

FIG. 8

- Nel foro per filetti M20, è possibile montare la serie **TH387** (THB.387.Sxx/Uxx) coppia di serraggio 2.0Nm, **TH389** (THB.389.Sxx/Uxx) coppia di serraggio 2.0Nm e i pressacavi **TH451** (THA.451.xxx) coppia di serraggio 2.0Nm.
- Nel caso fosse necessario ottenere il foro precedentemente aperto, è possibile montare il tappo di chiusura (Cod. **60B069600**) coppia di serraggio 1.5Nm.
- Per identificare codici desiderati visita il sito: www.techno.it
- N.B.: I fori presenti sulla scatola consentono l'utilizzo di altri prodotti disponibili in commercio.

FIG. 9

- Per la scatola TH212 sono previsti diversi accessori (acquistabili separatamente sul sito www.techno.it)
- L'adattatore per morsettiere cod. **6000640YC** consente l'assemblaggio all'interno della scatola delle morsettiere Techno serie TH026.
- Il fissaggio dell'adattatore è possibile attraverso l'utilizzo di n. 1 vite cod. 601001500 (0.5Nm), oppure con vite a croce disponibile in commercio con le dimensioni di 3x14mm.
- L'utilizzo di questo accessorio permette comunque l'installazione del laccetto antiperibilità.
- Per specifiche di installazione scaricare L'Annex disponibile sul sito www.techno.it.
- L'adattatore per morsetti cod. 6000640YC è stato realizzato per accogliere altre morsettiere in commercio (221 Wago).
- N.B.: l'utilizzo di questo accessorio compromette l'accessibilità dei 2 fori per filetti M16 presenti sulla base della scatola.

FIG. 10

- La griglia di fissaggio cod. **6000638YC** su coperchio consente l'assemblaggio all'interno della scatola delle morsettiere Techno serie TH026 o driver disponibili in commercio che soddisfino le dimensioni massime per l'ingresso nella scatola.
- Il fissaggio dell'accessorio è possibile attraverso l'utilizzo di 2 viti cod. 601001500 (0.5 Nm), oppure con vite a croce disponibile in commercio con dimensioni di 3x14mm.
- N.B.: l'utilizzo di questo accessorio compromette l'accessibilità del foro per filetto M20 presente sul coperchio della versione THA.212.B0A.
- In caso di installazione di componenti elettronici all'interno della scatola (driver/PCB), si consiglia l'installazione di valvole di compensazione provviste di filettatura idonea al fissaggio sulla scatola, disponibili in commercio.

FIG. 11/12

- La scatola può essere fissata direttamente a pannello tramite l'utilizzo di n.4 viti Ø2,5mm (Fig.11a). Per un corretto ancoraggio considerare profondità della sede delle viti all'interno della scatola di 10,5mm.
- La scatola può essere anche fissata direttamente a palo inserendo delle fascette da 7mm nelle apposite aole presenti sulla sua base (Fig.11b). N.B.: le uscite M16 e M20 saranno perpendicolari al palo.
- La scatola può essere fissata su parete con l'utilizzo della staffa di fissaggio cod. 6000601YC. Per procedere al fissaggio della staffa su parete, saranno necessarie n.4 viti a testa bombata da Ø3mm (Fig.12a). Quando la staffa è fissata alla superficie identificata, procedere all'incastro della scatola sulla stessa - udibile un suono al suo corretto aggancio.
- La staffa è possibile ancorarla ad un palo tramite l'utilizzo di fascette, elastiche o metalliche, da 5mm, facendo passare nelle apposite asature, come mostrato in Fig.12b. Si consiglia l'utilizzo di fascette UV resistenti per applicazioni outdoor.

CODICE DOCUMENTO: 606002044 © TECHNO s.r.l.

Eventuali migliorie sul prodotto e modifiche ai dati tecnici indicati in questo documento potranno essere effettuate senza preavviso. Contatta il nostro Servizio Clienti o visita il nostro sito web www.techno.it per conoscere gli ultimi aggiornamenti.



CODES	THA.212.A0A.P66	THA.212.A0A.P67	THA.212.B0A
Cable entries: <i>Breakthrough wall</i>	A 2 x M16 B 1 x M20 C 2 x M16 D -	A 2 x M16 B 1 x M20 C 2 x M16 D -	A 2 x M16 B 1 x M20 C 2 x M16 D 1 x M20
Size	72mm x 75mm x 57mm	72mm x 75mm x 57mm	72mm x 75mm x 57mm
Screw tightening torque on cover	-	0.5Nm	-
Protection degree	IP66	IP67	IP66* *Guaranteed with correct installation of accessories for the M20 hole on the cover.
Connector /gasket materials	PC/ABS UL94V0	PC/ABS UL94V0	PC/ABS UL94V0
Ambient temperature min.- max.	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
IK protection	IK08 (Ambient temperature +25°C)	IK08 (Ambient temperature +25°C)	IK08 (Ambient temperature +25°C)

SAFETY NOTES

- Disconnect the power supply before starting the assembly.
- To prevent dust and humidity / water from compromising the operation of the product, we recommended to use protective caps when the connectors are not connected (visit www.techno.it for more information).

ATTENTION

The connector has with live parts!
The connector is manufactured in compliance with electrical and safety regulations. It is the responsibility of those who assemble and install it to comply with the safety requirements of the system and ensure adequate protection from live parts.

NOTE

Read the assembly instructions carefully before assembly and installation!
The correct functioning of the product is guaranteed only if these assembly instructions are read and applied carefully.



Scan the QR code for more information.

Techno s.r.l.

Via Bancora e Rimoldi, 27 | 22070 Guanzate (CO), Italia | Tel. +39 031 976445 | fax +39 031 976680
customer@techno.it | www.techno.it

INSTALLATION ILLUSTRATIONS




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FIG. 1

- The junction box TH212 is supplied with base, rubber gasket, cover, anti-loss strap and screw (THA.212.A0A.P67*)
- External dimensions (B x L x H): 72mm x 75mm x 57mm

FIG. 2

- For TH212 are available three versions: THA.212.A0A.P66, THA.212.A0A.P67 and THA.212.B0A.
- The THA.212.A0A.Pxx versions have walls with pre-configured holes with breakout opening.
- It is possible to customize the box by opening the holes according to the installation requirements. There are two M16/PG9 holes on one side (A), one M20 hole on the opposite side (B) and two M16/PG9 holes on the bottom (C).
- The THA.212.B0A version, in addition to the preconfigured holes with breakout opening, is supplied with an M20 hole on the cover (D).
- For configuration specifications, download the Annex available on the website www.techno.it.

FIG. 3

- The junction boxes THA.212.A0A.P66 and THA.212.B0A are supplied without screws . N.B.: The IP66 degree of protection for the THA.212.B0A is guaranteed, if the accessories used for the M20 hole on the cover are correctly mounted.
- The junction box THA.212.A0A.P67 is supplied with 4 screws Cod. 601006202. N.B.: The tightening is possible with any screwdriver on the market suitable for combined screws (slotted and cross) dim. 3x25mm tighten the screws of the cover clockwise (0.5Nm).

FIG. 4

- To open the box, it will be necessary to slightly flex the side flaps outwards by sliding the flat tip of a commonly used screwdriver (dim. 3x0.5mm) and at the same time pull the lid upwards.

- For more details, download the Annex available on the website www.techno.it

FIG. 5

- The cover is fixed to the base via an anti-loss strap: simply fix it at the two ends by hooking the pegs into the special slots on the base and cover.

- This ensures that the cover cannot be lost, so facilitating the wiring and maintenance of the product.

FIG. 6

- To proceed with opening the holes on the walls, use a flathead screwdriver and follow the procedure identified by the reference standards: **EN60670-1** and **EN60670-22**.

FIG. 7

- On exits hole for M16/PG9 thread is possible to mount the **TH381** series (THB.381.Nxx/ Pxx) tightening torque 1.5Nm, the **TH450** series (THA.450.xxx) tightening torque 2.0Nm.

- If it is necessary to close a previously opened hole, it is possible to mount the closing cap (Cod. **60B063100**) tightening torque 1.5Nm.

- For more information visit the website: www.techno.it

- N.B.: It is possible use other commercially available products with thread M16 or PG9.

FIG. 8

- On exits hole for M20 thread is possible to mount the **TH387** series (THB.387.SxxU/TxxU) tightening torque 2.0Nm, the **TH389** series (THB.389.SxxU/TxxU) tightening torque 2.0Nm and the cable gland **TH451** series (THA.451.xxx) tightening torque 2.0Nm.

- If it is necessary to close a previously opened hole, it is possible to mount the closing cap (Cod. **60B069600**) tightening torque 1.5Nm

- For more information visit the website: www.techno.it

- N.B.: It is possible use other commercially available products with thread M20.

FIG. 9

- Various accessories are provided for the TH212 (the accessories must be purchased separately visit the website www.techno.it)

- With the terminal block adapter cod. **6000640YC** is possible to fix into the box the TEEBLOCK® TH026 series.

- The fixing of the adapter is possible through the use of n.1 screw cod. 601001500 (0.5Nm), or with a commercially available cross head screw with dimensions 3x14mm.

- The use of this accessory still allows the installation of the anti-loss strap.

- For configuration specifications, download the Annex available on the website www.techno.it.

- The adapter cod. 6000640YC is also suitable to mount other commercially terminal block (for example: 221 Wago).

- N.B.: the use of this accessory compromises the accessibility of the 2 holes for M16/PG9 threads present on the base of the box

FIG. 10

- With the fixing grid cod. **6000638YC** on the cover is possible to fix into the box the TEEBLOCK® TH026 series , or driver commercially with dimension suitable with the installation specify of the box.

- The fixing of the adapter is possible through the use of n.2 screw cod. 601001500 (0.5 Nm), or with a commercially available cross head screw with dimensions 3x14mm.

- N.B.: the use of this accessory compromises the accessibility of the hole for M20 threads present on the cover of the THA.212.B0A version

FIG. 11/12

- The box can be fixed directly to the pole by inserting 0.7mm ties into the special slots on the base of the box.

- The box can be fixed directly to the wall: To proceed with the fixing of the box, 4x2.5mm screws will be needed - for a correct fixing consider the depth of the seat of the screws inside the box of 10.5mm.

- With the mounting bracket cod. **6000601YC** is possible to fix the TH212 on the wall or on a pole* (solo horizontally*).

- To proceed with fixing the bracket on the wall, you will need 4 pan head screws Ø3mm.

- When the bracket is fixed, proceed to fit the box onto it - a sound will be heard when it is correctly engaged.