

## KIT Zhaga Book 18 Connettore presa 4P per sensor unit

### Dati Tecnici


Dimensioni connettore	Ø23 mm
Numero Poli	4
Simbologia Contatti	1-2-3-4
Tensione Nominale	30V DC
Corrente Nominale	1.5A
Materiali connettori	PBT TPE
Temperatura di Funzionamentomin.-max.	-20° C / +60° C
Grado di protezione IP	IP20 / IP66* <small>IP66 garantito con l'utilizzo del tappo - non incluso nel kit, posto sopra il connettore Zhaga Book 18 (Serraggio Max. 2.5 Nm)</small>
Grado di protezione IK	IK08 (Temperatura ambiente +25° C)

### Sequenza di montaggio:



### Schema di connessione:

- **Pin 1:** Alimentazione positivo (+) 24V DC
- **Pin 2:** DALI - negativo (-)/Comune
- **Pin 3:** DALI - positivo (+)
- **Pin 4:** I/O digitale generale



Eventuali migliorie sul prodotto e modifiche ai dati tecnici indicati in questo documento, potranno essere effettuate senza preavviso. Contatta il nostro Servizio Clienti o visita il sito [www.techno.it](http://www.techno.it) per conoscere gli ultimi aggiornamenti.

# KIT Zhaga Book 18 Socket connector 4P for sensor unit

## Technical Data


Connector Dimensions	Ø23 mm
Pole Number	4
Contact marking	1-2-3-4
Voltage rating	30V DC
Current rating	1.5A
Materials connector	PBT TPE
Working Temperature min.-max.	-20° C / +60° C
IP Protection	IP20 / IP66* <i>IP66 guaranteed with the use of the cap - not included in the kit, placed over the Zhaga Book 18 connector (Max. Tightening 2.5 Nm)</i>
IK Rating	IK08 (Ambient Temperature +25° C)

## Assembly sequence:



## Connection scheme:

- **Pin 1:** Power supply (+) 24V DC
- **Pin 2:** DALI - negative (-)/common
- **Pin 3:** DALI - positive (+)
- **Pin 4:** I/O general digital



Any improvements to the product and changes to the technical data indicated in this document may be made without notice. Contact our Customer Service or visit the website [www.techno.it](http://www.techno.it) to find out about the latest updates.